








Système de télémétre scientifique, éducative et géolocalisée

MISE A JOUR KIKIWI

Préparation : Vous avez besoin de :
- un ordinateur avec une connexion internet.
- le Kikiwi Board à mettre à jour (avec une alimentation fonctionnelle) et son câble USB.

Etape 1 : Téléchargez le logiciel de mise à jour correspondant au type de votre système PC. Décompressez-le dans le dossier de votre choix. Il est immédiatement fonctionnel (pas d'installation)

Etape 3 : Démarrez le logiciel 'UpdateFirmware_Kikiwi' en double-cliquant sur son icône.



Etape 2 : Connectez votre Kikiwi à l'ordinateur avec le câble USB. Mettez sous tension la carte en glissant interrupteur rouge.

Etape 4 : Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Image 1 : Le driver USB est supposé installer sur votre machine pour continuer...

Image 2 : Le logiciel télécharge, depuis le site Kikiwi.fr, le fichier de mise à jour.

Image 3 : Le logiciel détecte la présence du Kikiwi sur l'USB.

Image 4a : Le logiciel attend la réponse du Kikiwi

Image 4b : Le logiciel transfère les données de mise à jour à la carte.

Image 4c : La mise à jour est terminée.

Note : Attention d'avoir une alimentation en bon état pour ne pas tomber en panne pendant l'opération. **Si c'est le cas, tournez la page...**



**Système de télémétrie
scientifique, éducative
et géolocalisée**

MISE A JOUR KIKIWI

Problème 1 : Votre PC n'a pas de connexion internet

Solution : Vous chargez un fichier en local.
Nous pouvons vous l'envoyer par e-mail.
Envoyez-nous une demande à cette adresse :
postmaster@kikiwi.fr

Problème 2 : Pendant la mise à jour, le Kikiwi est déconnecté ou l'alimentation tombe HS.

Solution :

- Vous devez terminer la tâche du logiciel bloqué en utilisant le gestionnaire de tâches.
- Remettre le Kikiwi sous tension.
- Re-démarrez le logiciel de mise à jour.
- S'il ne détecte pas le Kikiwi : vous allez choisir le port COM/USB :
Après trois tentatives, une liste de ports COM apparaît.
Choisissez-en un et cliquez le bouton continuer. S'il ne se connecte pas, essayer d'autres ports COM.

La suite est inchangée.